Gigaset

DA360-DA660

按键电话机
产品使用说明书

请扫描产品底部二维码或关注微信号“Gigasetphone”获取更多支持

发行单位：集怡嘉通讯设备（上海）有限公司

保留所有权利

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

首次使用快速指南

请将电话机安装在封闭，干燥的室内，工作温度为+5℃至+45℃

注意：

- 电话机应远离热源和其它电子设备，并避免阳光直射
- 电话机应远离潮湿、灰尘、腐蚀性液体以及蒸汽
- 使用前请揭去覆盖显示屏上的保护膜

连接电话机

请将手柄曲线，电话线按照图片所示连接：

- 连接电话手柄曲线至图示接口 1
- 连接电话线至图示接口 2

1



2

安装电池（仅 DA660 适用）

请参照标示的正负极正确安装三节 AA 电池（仅 DA660 适用，电池请自行购买）



挂墙安装

- 在墙上水平钻两个间距为 10 厘米的小孔，固定两颗螺丝，并使螺丝头露出墙面。
- 用硬币旋转至挂墙挂钩，如下图所示，至"WALL"位置。
- 如右图所示将电话机背面挂墙孔挂在螺丝上即完成了挂墙安装

正面

背面

设置日期/时间

请正确设定日期时间，以确保来电显示、闹钟等功能的正常使用

【SET】 → 【1】 → 按年，月，日，时，分的顺序依次输入后按【SET】保存。

注：输入日期时间时您可以使用 ⇕ 调整光标，修改当前输入位置。

恭喜，您的话机已经可以正常使用了。

话机图示

1. 显示屏
2. 紧急拨号键(A-D)
3. 删除键与静音键
4. 去电键
5. 转接键
6. 贵宾键与提取键
7. 来电键（▲未接/▼已接）
8. 数字键区
9. 音量键
10. 免提键
11. 重拨键

显示屏



基本操作说明

返回待机状态

停止操作6秒后,话机自动保存当前设置,返回待机状态。

删除误输入

您可以按功能键 **【删除】** 当前字符

菜单操作

- 在待机状态下按 **【SET】** 打开设置菜单
- 按数字键 1-8 选择不同设置
- 按功能键 **【SET】** 保存当前设置

通话

预拨

您可以先预拨电话号码，确认号码正确后拿起或按免提键拨出。

注意：

- 预拨号码长度最大为 32 位
- 电话拨出后，显示屏会显示通话时长

智能预拨

当您预拨号码时，话机会智能判断并匹配所有来电和去电列表中已保存的号码，并显示在屏幕上，如果此时您需要拨打的号码已经被识别，您无需继续拨号，可直接拿起手柄或按免提键拨出。

例：来电列表中已保存:61283379 和 61081998 您需要回电给 61081998

当您预拨 6 的时候，话机自动匹配到 61283379；继续拨号至 610 的时候，话机自动匹配到 61081998，此时您不需要预拨剩下的号码，可以直接拿起听筒拨出。

注：待机状态时，长按8开启/关闭智能预拨功能。此功能出厂默认为关闭。

接听电话

来电时拿起手柄或按免提键接听。

切换免提通话

通话过程中，按免提键后挂起手柄，切换到免提通话，再次拿起手柄切换到听筒。

结束通话

通话时，挂起手柄结束当前通话；免提时通话，按免提键结束当前通话。

调节通话音量

通话时，按 **音量** 键调节当前通话音量（听筒和免提均为2级可调）。

关闭/开启话筒（通话静音）

通话中，按 **静音** 键关闭话筒，再次按 **静音** 键开启话筒。

注：话筒关闭时，您可以听到对方的声音，但对方无法听到您的声音。

通话保留

通话中，按**【SET】** 键进入通话保留状态，再次按 **【SET】**键返回通话状态。

注：话筒保留时，您和对方都只能听到音乐，无法通话。

使用记录与列表

单键拨号储存

您可以将4个常用号码储存在A-D，在需要时可以一键提取号码。

储存号码

待机时，输入需要保存的号码→按 **【SET】** 键，屏幕显示 **StorE** → 按所需保存的记忆键（A-D）保存。（最多支持16位电话号码）

一键拨号

按记忆键（A-D）提取您保存的号码，拿起手柄或按免提键拨出。

双键拨号储存

您可以将10个常用号码储存在数字键0-9，在需要时可以使用提取+数字键提取号码。

储存号码

待机时，输入需要保存的号码→按 **【SET】** 键，屏幕显示 **StorE** → 按所需保存的数字键（0-9）保存。（最多支持16位电话号码）

双键拨号

按提取键+数字键（0-9）提取您保存的号码，拿起手柄或按免提键拨出。

去电列表

去电列表能够保存话机最近呼出的10个号码（最多支持16位号码）。

使用去电列表拨号

重复按 **去电** 键选择需要拨出的号码 → 拿起手柄或按免提键拨出。

删除去电列表

重复按 **去电** 键选择需要操作的号码，连续按两下**【删除】**删除当前记录，长按**【删除】**删除全部记录。

来电列表

来电显示

前提：您需要向当地电信局申请开通来电显示服务，才能使用来电显示功能。

查看来电列表

按[⏷]打开未接/已接来电列表，可显示最近56条来电记录（12位号码）

使用来电列表拨号

打开来电列表并选择需要回电的号码 → 拿起手柄或按免提键拨出。

删除来电列表

打开来电列表并选择需要操作的号码，连续按两下**【删除】**删除当前记录，长按**【删除】**删除全部记录。

设置贵宾号码

在来电查询状态，选择需要设置为贵宾的号码，按**【贵宾】**键，将该号码设置为贵宾号码，同时LCD显示“贵宾” 图标，再按此键一次取消贵宾设置。

注：贵宾号码不能被删除，不会被新来电号码刷新掉，即使话机处于免打扰状态，贵宾来电也会响铃。

来电报号（仅DA660安装电池后适用）

如果您开启了语音报号，来电时话机会自动用语音播放来电号码，然后才开始响铃。

待机时，长按*号键，显示屏出现 **n_cid OFF**，再次按*号键切换 **ON/OFF**（开/关）

话机设置

话机在出厂时已完成默认的基本设置，您可以根据需要进行个性化设置。

设置铃声

铃声音量

待机时，按 【音量】 键调节铃声音量（LO表示音量低，HI表示音量高）。

铃声音调

【SET】【7】 → ↕ 选择合适的铃声曲调（8 种可选，OFF 表示铃声关闭）

倒计时免打扰

【SET】【6】 → 显示 SLEEP 00-00 → ↕ 调整免打扰时间，每按一次增加或减少 30 分钟。

例如：屏幕显示 SLEEP 02-41 表示免打扰剩余 2 小时 41 分钟，免扰时间结束或摘挂机一次话机自动退出免打扰状态。

在免打扰期间，除贵宾号码响铃外，其余来电不响铃；不报来电号；不响闹钟。

闹钟（仅DA660安装电池后适用）

前提：正确设定日期/时间

设置闹钟

【SET】【5】 屏幕显示 AL OFF → 按“*”键打开闹钟，屏幕显示AL 12-00

→ 按数字键输入时间 → 按【SET】保存。

注：每次闹钟响50秒，按任意键或摘挂机一次退出闹钟状态；响闹期间，来铃时自动退出响闹状态，接收来电。

回拨加出局码

如果您设置了出局码，如果回拨来电号码大于等于7位,话机会自动前缀出局码拨出。

【SET】【2】 屏幕显示 OCODE - → 直接输入号码，按“*”键可取消出局码，最多可设1位出局码 → 按【SET】保存。

例：设定出局码 9

来电：123456 → 【重拨】 → 话机拨出：123456

来电：1234567 → 【重拨】 → 系统拨出：91234567

来电：1234567 → 连续按两次【重拨】 → 系统拨出：901234567

黑名单

黑名单列表中保存的号码来电时，话机不会响铃，来电号码不会显示或保存在来电列表；同时解码后1000ms 自动挂机。

查看/新增/删除黑名单列表

待机时长按 去电 键 3 秒 → ↕ 选择黑名单的位置查看黑名单号码

当选到要储存的序号后，直接输入要保存的黑名单号码，按【SET】保存。

当选到要删除的序号后，连续按两次【删除】删除该黑名单号码。

如设置了出局码，话机在来电时自动判断来电首位与出局码是否相同，如不同则当作普通来电，如相同则当作黑名单处理。

例：设置黑名单号码：456789；设置出局码：0

来电：456789，话机不响铃（黑名单处理）

来电：0456789，话机不响铃（黑名单处理）

来电：1456789，话机响铃（普通来电处理）

设置本地区码

如果您设置了本地区码，来电时以本地区码开头的区号会被自动过滤，以便回拨时正确拨出。

【SET】【3】 屏幕显示 ArEA ----- → 直接输入本地区码（最多可设5位）→ 按**【SET】**保存。

注：按“*”键可取消本地区码。

例：设定本地码021

来电：02161081998 → 来电列表保存 61081998

来电：01061081998 → 来电列表保存 01061081998

设置显示屏对比度

待机时，按 **【转接】** 键选择合适的显示屏对比度（默认为 3 级，共 4 级可选）。

设置闪断时间

为了配合不同的交换机进行转接或三方通话，话机可以设置不同的闪断时间**100/120/180/300/600/1000ms**

【SET】【4】【1】屏幕显示 **FLASH 300** → 选择需要设置的闪断时间 → 按**【SET】**保存。

恢复出厂设置

复位可以将您的话机恢复到出厂设置：

软件复位

待机时，输入**【*】【#】【1】【3】【8】【#】【去电】**可以清除所有储存记忆。

- 清空单键拨号储存
- 清空双键拨号储存
- 清空黑名单记忆
- 清除本地区码，出局码，闪断时间等设置

硬件复位

断开电话线连接，取出电池（仅DA660适用），等待5分钟。

- 日期时间恢复默认值
- 清空来电/去电列表
- 话机设置恢复出厂值

附录

保养

用无腐蚀性的**湿布**（干布会产生静电）或防静电布擦拭。

不慎遇水的处理 ⚠

如不慎遇水请进行以下操作：

- 立即拔掉电话线。
- 把电池取出（DA660）。
- 把水从话机中甩出。
- 各部件放到干燥通风处，按键朝下，放置至少**72小时**（**不可**用微波炉或火炉烘干）。
- **期间不要接通开机。**

通常情况下，话机干燥后可恢复正常工作。

问题和解答

如果您在使用过程中出现问题，可通过访问网站：**http://www.gigasetphone.cn/**

或拨打服务热线电话寻求帮助：**4006 706 007**

下面列出最常见的使用问题及相应解答：

没有外线音

1. 检查话筒和螺旋线是否脱落或断线
2. 检查外线或电信局的线路，是否脱落或断线

通话杂音

1. 检查线路是否松动，接线盒是否潮湿或生锈
2. 电话线路收到ADSL信号干扰，产生杂音（需另购防干扰接线盒）

显示屏暗淡

设置屏幕对比度。

不响铃

免打扰开启，铃声被关闭。

通话中对方无法听到您的声音

在通话过程中启用了通话静音功能，话筒处于关闭状态（重新开启话筒）。

无法转移通话

闪断时间设置与交换机不匹配，重新设置闪断时间。

显示屏无背光，无报号（仅DA660适用）

电池耗尽，话机仍可正常拨打，接听电话，更换AA电池后可恢复显示屏背光，来电报号功能。

Gigaset 电话机三包条款

本三包条款所述内容是依据 2001 年 11 月 15 日起实行的《固定电话机商品修理更换退货责任规定》(下称“三包规定”)编写，仅适用于集怡嘉通讯设备（上海）有限公司在中国大陆总经销的 Gigaset 电话机商品（下称“产品”）。为了维护您的权益，请在购机时向经销商索要有效发货票（即财税部门统一监制的发票）和三包凭证。

一、 由于产品本身的性能故障（见三包规定附录 3“固定电话机性能故障表”，下称“性能故障”），消费者凭有效发货票和三包凭证按照三包规定将享受下列三包服务：

1. 自购机之日起 7 日内，电话机出现性能故障，您可以选择修理、退货或更换同型号同规格的电话机。退货或换货由销售商负责。
2. 自购机之日起第 8 日至第 15 日内，电话机出现性能故障，您可以选择修理或更换同型号同规格的电话机。换货由销售商负责，修理由集怡嘉公司指定的维修点负责。
3. 电话机的三包有效期为一年；其功能装置(见三包规定附录 1)的三包期，除充电电池为半年外，均为一年。
4. 如果丢失有效发货票和三包凭证，但能够提供证据证明该电话机在三包有效期内的，也可享受三包服务。

二、 如果下述任何一种情况发生，消费者将无法享受三包服务（即本三包条款不予适用），但可享受集怡嘉公司授权之维修点提供的有偿服务：

1. 超过三包有效期的；
2. 无三包凭证及有效发货票的，但能够证明该电话机商品在三包有效期内的除外；
3. 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的；
4. 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保养而造成损坏的；
5. 非集怡嘉公司授权的服务点拆动造成损坏的；
6. 因不可抗力造成损坏的。

三、 本产品为送修服务且只限于集怡嘉公司授权的维修点，消费者应自行承担往返集怡嘉公司授权维修点或其他服务点的相关费用，包括但不限于交通、运输、人工或其它间接费用等。

四、 三包有效期内所有被维修替换下来的零件,部件和附件等归集怡嘉公司所有。从其它设备上拆除产品的相关费用应由消费者承担，即该等费用不属三包的范畴。

五、 集怡嘉公司对产品的三包义务，无论本三包条款或其它书面说明可能隐含或表示的默示三包义务，都应当被理解为已经包含在或限于本三包条款所列的三包范围和三包期限内。

六、 任何销售商或其代理人或集怡嘉公司授权的维修点均无权代表集怡嘉公司承认或承担超出本三包条款范畴的义务，亦无权放弃集怡嘉公司在本三包条款项下的任何权利。

七、 中国法律的有关强制性规定适用于本三包条款。

八、 集怡嘉公司保留调整有关三包信息、产品功能及规范等的权利。恕不另行通知。

九、 集怡嘉公司设有服务热线并设有指定授权维修点，具体联系方式请参见三包凭证。

十、 **三包期内，消费者按本三包条款及三包规定享受三包服务是消费者因产品质量问题所受损失的唯一补救措施。换言之，集怡嘉公司对消费者的其它直接或间接损失（包括但不限于数据的丢失，可期待的利益等）不负任何责任。**

三包凭证 —— 维修记录

送修日期：_____

送修故障：_____

故障原因及处理情况：_____

交验日期：_____

修理员签字：_____ 用户签字：_____

维修单位名称： 维修单位盖章：

维修单位地址：

维修单位电话： 维修单位邮编：

送修日期：_____

送修故障：_____

故障原因及处理情况：_____

交验日期：_____

修理员签字：_____ 用户签字：_____

维修单位名称： 维修单位盖章：

维修单位地址：

维修单位电话： 维修单位邮编：

特约服务点信息

（内容如有调整，恕不另行通知。请致电售后服务热线 4006706007 咨询最新信息。）

上海铭翎贸易有限责任公司
上海宝山区沪太路 3999 号北区 2-3-12 商铺
电话：(021) 51618191

上海羽岩电子商务有限公司
上海黄浦区福佑路 427 号二楼 99 室
电话：(021) 63338326

上海普泛克特贸易有限公司
上海市虹口区新市南路 999 弄 6 号楼 3 楼
（近车站北路）
电话：(021) 55153900

上海纽麦斯电子科技有限公司
上海市浦东新区南泉北路 588 号
新大陆广场南楼二楼 S2-B10 室
电话：(021) 63281224

南京希乐电子有限公司
南京江宁区兴民南路 85 号（天恒服饰）后楼一楼
电话：(025) 84692010

北京创利达工贸有限责任公司
北京丰台区方庄芳城园一区 17 号楼 A502
电话：(010) 58075492

天津市宇龙通讯设备贸易有限公司
天津红桥区大胡同天亦新厦 A 座 101 室
电话：(022) 27259808

太原市天博隆科贸有限公司
太原小店区寇庄北街 58 号世纪嘉园小区
2 号楼 3 单元 2 号
电话：(0351) 7331427

大连新锐阳光商贸有限公司
大连西岗区鞍山路 24-17 号 B2 层
电话：(0411) 82636858

Important Note on the Environmentally Friendly Use Period (EFUP)

环保标志使用的重要备注

We herewith declare the conformity of this product with the Chinese marking requirements set forth in the Management Methods for Control of Pollution from Electronic Information Products.

我们声明带有环保标志的产品符合中国电子信息产品的环保要求。

This product can be recycled and used safely during its environmental protection use period of 20 years.

该产品可回收并且可以在规定的使用条件下安全使用 20 年。

除非另外特别的标注, 该环保标志的有效期为 20 年。

此环保使用期限只适用于该产品是在产品手册中所规定的条件下工作.

The Environmentally Friendly Use Period (EFUP) for the product is 20 years, unless otherwise marked. The Environmentally Friendly Use Period is valid only when the product is operated under the conditions defined in the product manual.

This product should be recycled after its environmental protection use period has expired because it may contain substances or elements as shown in the following table:

本产品应该在环保期结束前回收，因为产品可能包含如下表格中所示的某些物质。

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件 (Accessories)	○	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	○	○	○	○	○	○
外壳 (Housing)	○	○	○	○	○	○
电路模块 (Circuit Modules)	○	○	○	○	○	○

○： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T-11363－2006 标准规定的限量要求以下。

Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006

×： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T-11363－2006 标准规定的限量要求。

Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part may be above the limit requirement in SJ/T11363-2006

本表显示集怡嘉通讯设备有限公司供应的电子信息产品可能包含这些物质。注意:在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。

The table shows where these substances may be found in this **Gigaset Communications GmbH** electronic information product. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.

产 品 合 格 证

产品型号：HCD8218P/TSD 系列

DA360 包装配置

1. 一台 DA360 话机
2. 一个话机手柄
3. 一根螺旋曲线
4. 一根电话线
5. 一本说明书（含保修卡，三包凭证）

DA660 包装配置

1. 一台 DA660 话机
2. 一个话机手柄
3. 一根螺旋曲线
4. 一个电池后盖（AA 电池需要自行购买）
5. 一根电话线
6. 一本说明书（含保修卡，三包凭证）

制造商：集怡嘉通讯设备（上海）有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 581 号东单元 2 楼
生产厂：和平县盈讯电子科技有限公司
地址：和平县阳明镇福和大道工业园内

执行标准：

GB/T 15279-2002	YD/T 992-1998	YD/T965-1998
YD/T 993-1998	YD/T968-2002	YD/T 1277.1-2003

制造日期：详见话机底部标贴

要获取更多产品信息，请扫描下方二维码